

# Subject : T65D 220V 限制電流調整方式

(How to adjust the current regulation?)

<https://youtu.be/NO4JvY2cYcc>



T65D 220V (程式)參數調整

T65D 220V (Program) Control parameters adjustment

LIMIT-A : 55 → 80  
TORQUE : 12  
PULSE : 20

步驟如下：

儀表視窗將顯示輸入重量 “ SET WEIGHT ” .



1. 在待機模式下，按住 (STOP+PROGRAM)鍵 3~5 秒，



2. 進入儀表視窗顯示「設定限制 - A」數據顯示 55。



按【SPEED +、-】鍵來調整數據(由 55 調至 80)。



按【ENTER】鍵確認。

3. 儀表視窗顯示“SET TORQUE”數據顯示 12.



按【ENTER】鍵確認

4. 儀表視窗顯示“SET INIT PULSE” 數據顯示 20,



按【ENTER】鍵確認。

5. 儀表視窗顯示“SET ROLLER MM” .



按【ENTER】鍵確認。

6. 儀表視窗顯示“SET WEIGHT”。



7. 關閉再開啟跑步機電源, 即完成調整步驟。